

# BENNING EV 3-3 Laadstation Tester en Meetadapter



## Productomschrijving

EV 3-3 Laadstation Tester en Meetadapter

Wallbox-tester en meetadapter voor eenvoudige probleemoplossing of normconforme tests op 1- en 3-fase e-laadstations

Toepassing:

- De BENNING EV 3-3 kan stand-alone worden gebruikt voor het functioneel testen en oplossen van problemen met e-laadstations
- Samen met de IT 130 is bovendien de veiligheids- en functionele controle van laadstations voor elektrische voertuigen mogelijk conform DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6)

Meetfuncties:

- Simulatie van voertuigstatus A, B, C, D
- Analyse van het CP- en PP-sigitaal: voertuigstatus, signaalspanning, frequentie, duty-cycle
- PE-test: waarschuwing aanwezige fasespanning op de beschermingsgeleider
- Uitschakeling 30 mA AC en 6 mA DC aardlekschakelaars met tijdmeting
- Draaiveldmeting
- Spanningsmeting
- Foutsimulatie: CP kortgesloten en PE onderbroken

Specificaties:

- Ingangsspanning: 1-fase max. 300 V, 3-fase max. 510 V
- Frequentie: 50 Hz, 60 Hz
- Max. teststroom: 10 A
- Isolatie: klasse II
- Beschermingsklasse: IP 40
- Meetcategorie: CAT II 300V
- Afmetingen: 170 x 100 x 45 mm
- Lengte testkabel: 0,25 m
- Gewicht: 0,86 kg
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Inclusief: gebruiksaanwijzing, tas



## Referentie/Links:

[BENNING EV 3-3 Laadstation Tester en Meetadapter](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

4410239871

**Fabrikant:**

Benning

**Merk:**

Benning

**Artikelnummer Leverancier:**

4410239871

**EAN Code:**

4014651398719

**Goederencode:**

90309000

**Categorie:**

Meetadapters

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

970 Gram

## Technische specificaties

**Type Product:**

Wallboxtester



### Referentie/Links:

[BENNING EV 3-3 Laadstation Tester en Meetadapter](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-02-2026