

# BENNING MM 2-1 Digitale Multimeter TRUE RMS



## Productomschrijving

### MM 2-1 Digitale Multimeter TRUE RMS

Multimeter in een ergonomische behuizing met robuuste rubber beschermhoes  
Voor de meest veeleisende meettaken in de elektrotechniek, industrie, service en HVAC-techniek

#### Kenmerken:

- Snelle doorgangstest (< 15 ms) met optische en akoestische indicatie, diodetest
- Voltsensor met 2 gevoeligheidsniveaus voor contactloze spanningsindicatie en kabelbreukcontrole
- LCD display met 19 mm cijferhoogte en achtergrondverlichting

#### Meetfuncties:

- Spanning, weerstand, continuïteit, diodetest, frequentie

- Norm: IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Afmetingen: 161 x 80 x 50 mm
- Gewicht: 334 g (met beschermingshoes en batterijen)
- Inclusief rubber beschermingshoes, tas, hoogwaardige siliconen meetsnoeren met vergulde 2 mm en 4 mm meetpunt (opschroefbaar), batterijen (2 x 1,5 V micro AAA/IEC LR03) en gebruiksaanwijzing



## Referentie/Links:

**[BENNING MM 2-1 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)**

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

## Productinformatie

**Artikelnummer:**

44044691

**Fabrikant:**

Benning

**Merk:**

Benning

**Artikelnummer Leverancier:**

44044691

**EAN Code:**

4014651446915

**Goederencode:**

90303100

**Categorie:**

Multimeters & Stroomtangen

**Minimale afname:**

1 Stuk

**Gewicht:**

Gram

## Technische specificaties

**Type Product:**

Multimeter

**Aanduidingsomvang:**

6000

**Staafdiagram:**

Nee

**Achtergrondverlichting:**

Ja

**Nauwkeurigheid:**

0.2 %

**Spanning AC:**

10  $\mu$ V - 600 V

**Spanning DC:**

10  $\mu$ V - 600 V

**Weerstand:**

0.1 Ohm - 60 MOhm

**Doorgang:**

Ja

**Diode:**

Ja

**Frequentie:**

10 Hz - 1 kHz

**Voltsensor:**

Ja

**Meetbereikkeuze:**

Automatisch/Handmatig

**Auto-Power-Off:**

Ja

**Geheugenfunctie:**

HOLD, MIN/MAX/AVG, REL

**Meetmethode:**

TRUE RMS

**Meetcategorie:**

CAT III 600V



### Referentie/Links:

[BENNING MM 2-1 Digitale Multimeter TRUE RMS](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend  
Versie gegenereerd op: 17-02-2026