

RP5 mit Meterzähler 30 m + Kabelziehschleife mit Haken Set

für Rohre ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen

Art.-Nr.: 11153



VIDEO

RP5

Hier klicken Video

Anwendung Kabelziehschleife

Nahezu bruchfrei, auch bei engsten Radien

Gesamtbruchlast 270 kg

Strang + Pressung + Führungsspitze + Öse

VIDEO

Kabelzieh-schleife

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

DATEN

ART.-NR.	11153
LÄNGE	30 m
GEWICHT	1,605 kg
MASSE MM	L 380 mm x B 310 mm x H 50 mm
MATERIAL-STAB	Dreifach verdrahter Spezialpolyester
Ø STAB	5,5 mm
BIEGERADIUS	15 mm
GESAMTBROCHLAST	270 kg (auf das gesamte Band!)
ROHR INNEN Ø	Optimal von 9 mm - 32 mm
EAN-CODE	9120045476651

BESCHREIBUNG

Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Das dreifach verdrahtete Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und -ende verpresst) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist in einer baustellentauglichen und robusten Aufbewahrungsbox mit ergonomischem Tragegriff verstaut. Diese ist mit der neuen Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG7 Führungsspitze) ausgestattet, die das unabsichtliche Rückrutschen des Kabeleinziehbandes verhindert. Die Maßeinheit des Meterzählers kann von Metrisch (m) auf Imperial (ft) umgestellt werden. Die Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziesystem. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziesystem nahezu bruchfrei ist. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrrinnendurchmesser von 9 - 32 mm

Lieferumfang: 1 x RP5 Kabeleinziesystem Ø 5,5 mm inkl. Meterzähler in Kunststoffbox, Länge 30 m, inkl. 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich (beidseitig verpresst), Kabelziehschleife 4er Set mit Haken: 1 x Schutzkappe Außen Ø 14 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 17 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 23 mm, 1 x Schutzkappe Außen Ø 30 mm

VORTEILE

- Gesamtbruchlast 270 kg
- Inkl. digitalem Meterzähler
- 3-fach verdrahtes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- 2 x RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm
- Rückschub-Sicherung
- 50 % weniger Reibungswiderstand
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Durch Schnellverschluss-Haken kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RG7 RUNPOGLEITER

INFORMATION**Kompatibles Zubehör:****RP5 Ersatzband**

20 m – Art.Nr.: 20240

30 m – Art.Nr.: 20241

40 m – Art.Nr.: 20242

**Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluß**

Ø 4 - 6 mm – Art.Nr.: 20272

Ø 6 - 9 mm – Art.Nr.: 20273

Ø 9 - 15 mm – Art.Nr.: 20274



Kabelziehschlaufe - mit Haken (Schnellverschluss)

4er Set - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe

Art.-Nr.: 10159



VIDEO

Kabelzieh-schlaufe

Hier klicken Video

Hier klicken Produktinformationen

Anwendungsbilder

Außen - Ø 14 mm

Außen - Ø 17 mm

Außen - Ø 23 mm

Außen - Ø 30 mm

DATEN	
ART.-NR.	10159
SCHUTZKAPPEN INNEN Ø mm	12 mm 15 mm 20 mm 27 mm
SCHUTZKAPPEN AUSSEN Ø mm	14 mm 17 mm 23 mm 30 mm
FÜR ROHR Ø mm	20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
GEWICHT KG	0,05 kg
LÄNGE	195 mm
SCHLAUFE	flexibel einstellbar
SEILDURCHMESSER	1,5 mm Edelstahl
MATERIAL SCHUTZKAPPE	Spezialkunststoff
EAN-CODE	9120045475821

VORTEILE

- Schnelles Anhängen an die Schlaufe
- Schützt Stecker vor Beschädigung
- Zuglastübertragung auf Kabel, nicht auf den Stecker
- Flexible Edelstahlschlaufe
- Einziehen von konfektioniertem Kabel mit Stecker möglich
- Durch Schnellverschluss-Haken kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit RG7 RUNPOGLEITER

BESCHREIBUNG

Kabelziehschlaufe mit Haken (Schnellverschluss) mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Mit dem Haken können die Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RG7 RUNPOGLEITER mit Führungsspitze fixieren werden (RP5, RP1, usw.). Auch bestens geeignet um mehrere Kabeln zusammen zu fixieren bzw. zu ziehen.

Optimales Einsatzgebiet: Ab 14 mm Innendurchmesser und nicht geführte Leitungen.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 4 x Kabelziehschlaufe mit Haken - mit Schutzkappe und flexibler Schlaufe.

INFORMATION

Kabelziehschlaufe mit RTG 6 | 4er-Set

Art.Nr. 10154

Hier klicken Produktinformationen

Kabelziehschlaufe mit RTG 6 | Einzeln

Art.Nr. 20624 | 20625 | 20626 | 20627

Hier klicken Produktinformationen

Kabelziehschlaufe mit Haken | Einzeln

Art.Nr. 20628 | 20629 | 20630 | 20631

Hier klicken Produktinformationen