

BENNING EV 3-2 Laadstation Meetadapter



Productomschrijving

EV 3-2 Laadstation Meetadapter

Meetadapter met IEC Type 2 aansluiting voor het simuleren van de laadfunctie en de controle van de veiligheidsfuncties van 1- en 3-fase e-laadstations

BENNING EV 3-2 is een meetadapter speciaal ontworpen voor het testen van e-laadstations in combinatie met de installatietester BENNING IT 130

Kenmerken:

- Testcontactdoos en 4 mm-connectoren voor aansluiting op een installatietester
- Afzonderlijke faseweergave met drie LED's voor eenvoudige spanningscontrole
- PP-Status simuleert de codering van de laadkabel (maximale belastbaarheid)
- CP-Status simuleert voertuigstatus A, B, C, D en E (kortsluiting tussen CP-PE)
- BNC-connector voor het meten van het CP-sigitaal met een oscilloscoop
- Controle van het EVSE-vergrendelingssysteem vanaf status B (vrijgave geblokkeerd)

Specificaties:

- Ingangsspanning: 1-fase max. 250 V, 3-fase max. 430 V
- Frequentie: 50 Hz, 60 Hz
- Max. teststroom: 40 A (10 ms)
- Isolatie: klasse II
- Beschermingsklasse: IP 40
- Meetcategorie: CAT II 300V
- Afmetingen: 200 x 100 x 70 mm
- Lengte testkabel: 0,3 m
- Gewicht: 0,82 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
- Inclusief: gebruiksaanwijzing, tas



Referentie/Links:

[BENNING EV 3-2 Laadstation Meetadapter](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-02-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

44044169

Fabrikant:

Benning

Merk:

Benning

Artikelnummer Leverancier:

44044169

EAN Code:

4014651441699

Goederencode:

90309000

Categorie:

Meetadapters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

Type Product:

Testadapters/Stekkers/Pennen

Meetcategorie:

CAT II 300 V

Nominale Spanning (V):

230/400V

Temperatuurbereik:

0 - 40 °C

Ten behoeve van:

Installatietester



Referentie/Links:

[BENNING EV 3-2 Laadstation Meetadapter](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegenereerd op: 17-02-2026