

Schwabe Energieverbruiksmeter 3-fase 400V-50Hz 0,25-5 A (max. 80 A) IP44 DIN-rail



Productomschrijving

Energieverbruiksmeter 3-fase 400V-50Hz 0,25-5 A (max. 80 A) IP44 DIN-rail

Elektriciteitsmeting volgens de ijkwet voor de afhandeling van verzekeringsclaims
Ook geschikt voor bouwplaatsen en agrarische bedrijven
DIN-railmontage voor eenvoudige zelfmontage
MID-conform en geschikt voor factureringsdoeleinden

- Wisselstroom telwerk, 1-fase
- Nauwkeurigheidsklasse: B
- Analoge weergave: 6+1 cijfers, altijd afleesbaar
- Weergave voor max. 999.999,9 kWh
- Telwerk kan niet op 0 worden gereset
- Aansluiting: 400 V
- Stroomsterkte: 0,25 - 5 A (max. 80 A)
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
- Norm: DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, IEC EN 50470-1
- IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht



Referentie/Links:

[Schwabe Energieverbruiksmeter 3-fase 400V-50Hz 0,25-5 A \(max. 80 A\) IP44 DIN-rail](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026

Productinformatie

Artikelnummer:

88062512

Fabrikant:

Schwabe

Merk:

Schwabe

Artikelnummer Leverancier:

88062512

EAN Code:

4011160625121

Goederencode:

85369010

Categorie:

Energieverbruiksmeters

Minimale afname:

1 Stuk

Gewicht:

Gram

Technische specificaties

Type Product:

Energieverbruiksmeter

Nominale Spanning (V):

400V

IEC-stroomsterkte:

80 A

Beschermingsklasse:

IP44

Kleur:

Wit



Referentie/Links:

[Schwabe Energieverbruiksmeter 3-fase 400V-50Hz 0,25-5 A \(max. 80 A\) IP44 DIN-rail](#)

Copyright 2026 Amwittools B.V. - aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
Versie gegeneerd op: 17-03-2026